HU / A töltő használata

A töltés megkezdéséhez:

1. Győződjön meg róla, hogy a fali töltő áram alatt van.
2. Csatlakoztassa a dugót (1. típus / 2. típus) a gépkocsihoz.
3. Nyomja meg az oldalsó panelen lévő gombot a töltés megkezdéséhez.

A töltés leállítása:

4. A töltés leállításához nyomja meg az oldalsó panelen lévő gombot.
5. Húzza ki a dugót (1. típus / 2. típus) a járműből.
6. Tegye vissza a dugót a tartóra.

/;,-. A készülék telepítése és használata előtt kérjük, olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.

és utasítások.

Általános rendelkezések

A Green Cell GC PowerBox töltő {a továbbiakban: készülék, töltő, töltőállomás) egy elektromos járművek és plug-in hibrid járművek töltésére tervezett eszköz. Tilos a készüléket más célra használni, vagy olyan járművekkel használni, amelyeket nem erre a célra szántak.

FONTOS I A készülék összeszerelését, telepítését, szétszerelését vagy szervizelését csak képzett, felhatalmazott és a helyi szabványokat és előírásokat ismerő személyzet végezheti. Az országtól vagy régiótól függően eltérő szabványok és előírások lehetnek érvényben. az elektromos telepítésnek, az elektromos védelemnek és a munkakörnyezetnek, amelyben a készüléket használni fogják, alkalmasnak kell lennie a készülék műszaki specifikációinak és rendeltetésszerű használatának, és meg kell felelnie a telepítés helyén érvényes szabványoknak és előírásoknak.

Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült vagy sérülés gyanúja merül fel rajta, vagy ha a készülék bármilyen jelet mutat.

kritikus meghibásodás.

Ha a készülék megsérül, azt csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott személyzet javíthatja meg.

Tilos a készülék szerkezetének, elektronikájának vagy szoftverének jogosulatlan módosítása vagy beavatkozása.

A fenti pontok bármelyikének be nem tartása a garancia érvényét veszti, és a készülék, az elektromos rendszer vagy a jármű károsodását eredményezheti.

A készülék nem megfelelő használata a fenti pontok be nem tartásával tüzet okozhat, szélsőséges esetben pedig áramütés következtében egészségkárosodáshoz vagy életveszélyhez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a fenti pontok bármelyikének be nem tartása esetén bekövetkező anyagi kárért, egészségkárosodásért vagy életveszélyért.

Általános biztonsági szabályok

A készüléket az általános biztonsági szabályoknak és az elektromos berendezésekkel való munkavégzés biztonsági követelményeinek megfelelően kell használni. Győződjön meg arról, hogy tudja, mit kell tennie az elektromos árammal kapcsolatos balesetek esetén, és mit kell tennie tűz esetén.

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használathoz szükséges megfelelő utasításokkal használhatják ezt a készüléket.

Tartsa a készüléket távol gyermekektől, illetéktelen személyektől és állatoktól.

Tippek a telepítés előtt

A csomagolás felnyitása után ellenőrizze, hogy a készülék, annak kábelei és egyéb részei nem sérültek-e meg a szállítás során, vagy a csomagolás éles szerszámmal történő felnyitása során. Ha bármilyen sérülést észlel, ne telepítse vagy indítsa be a készüléket. Forduljon a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.

A telepítés során a munkaterületet megfelelően biztosítani kell, hogy megakadályozza a gyermekek vagy a

illetéktelen személyek.

Ne hagyja a csomagot vagy annak alkatrészeit felügyelet nélkül gyermekek közelében. A műanyag fólia, a műanyag zacskók és más csomagolóelemek gyermekek kezében veszélyesek lehetnek. **Fuldoklás** veszélye áll fenn**!**

Telepítési és üzemeltetési figyelmeztetések

Ne kapcsolja be a készüléket, ha a készülék telepítése még nem fejeződött be.

Ne érintse meg a készülék egyetlen részét sem, amikor az a hálózatra van csatlakoztatva és a készülékháza nyitva van. Elektromos áramütés veszélye áll fenn!

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket a szerkezet, a vezetékek és más alkatrészek látható sérülései miatt. Rendszeresen ellenőriztesse az elektromos rendszert, hogy megbizonyosodjon annak megfelelő működéséről és **biztonságos használatáról.**

Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült vagy sérülés gyanúja merül fel, vagy ha bármilyen kritikus működési hibát jelez. Ne érintse meg a készüléket vagy annak bármely alkatrészét, ha azok sérültek, mert vezethetik az elektromosságot. Ez áramütés veszélyével jár'

Biztonságosan válassza le a készüléket.

az áramellátást az elosztószekrénynél, és forduljon egy képzett és felhatalmazott személyhez, aki elvégzi a

ellenőrzés.

Ne használja és ne érintse a készüléket vagy annak bármely alkatrészét, ha azok nincsenek

megfelelően földelve! A készülék és alkatrészei vezethetik az elektromosságot, ami áramütés veszélyét rejti magában!
Ne érintsen meg szigeteletlen vezetékeket, és ne tegye ki őket nedvességnek vagy folyadéknak! Ez áramütésveszélyt jelent.
Ne telepítse vagy használja a készüléket gyúlékony anyagok, gyúlékony gázok vagy robbanékony anyagok közelében.

Ne telepítse vagy használja a készüléket erős hőforrás közvetlen közelében.

Ne használja a készüléket összegabalyodott vagy feltekert kábelekkel, mert ez túlmelegedéshez vezethet.

A készülék csak -40 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható. Kerülje, hogy a készüléket vagy annak bármely alkatrészét hosszabb időn keresztül erős napsugárzásnak tegye ki, ami a megengedett üzemi tartományt meghaladó hőmérséklethez vezethet.

A készülék IP66-os behatolásvédelemmel és IKl O mechanikai ellenállósági osztállyal rendelkezik, így beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Kültéri használat esetén a véletlenszerű légköri **viszonyok** miatt **ajánlott a készülék fölé tetőt szerelni. A készülék telepítésekor a**

a szerelőoszlopra ajánlott egy fizikai védőberendezést felszerelni, pl. egy akadály formájában, amely megakadályozza a készülék és egy jármű közötti ütközést, ami sérülést okozhat és áramütés veszélyét idézheti elő.

A beépített 2-es típusú kábellel rendelkező készülék (modell: EVl 4) esetében a töltés után rögzítse a 2-es típusú dugót a felhelyezett gumidugóval.

Beépített 2-es típusú aljzattal rendelkező készülék (modell: EVl 5/EVl 5RFID) esetén a töltés befejezése után rögzítse a 2-es típusú aljzatot a mellékelt füllel.

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozója vagy aljzata nem sérült vagy nedves. Ne tegye a csatlakozót semmilyen folyadékba'

Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék dugaszaiba vagy aljzataiba!

Ne helyezze ujjait vagy más testrészét a készülék dugaszaiba vagy aljzataiba! Ez áramütés veszélyével jár.

Specifikáció

	EV14	EV15	EV15RFID
Tanúsítás	CE		
Védelmi fokozat	IP66 / IK10		
Bemenet/ kimenet	380 V ± 20 V AC (3-fázisú), 32 A {Max), 50 Hz		
Maximális teljesítmény	~22 kW		
Névleges maradó üzemi áram	30 mA		
Névleges maradó nem üzemi áram	15 mA		
Üzemi hőmérséklet	-40°C ~ +55°C		
Teljesítménybeállítás	Automatikus		
Hozzáférés RFID-kártyával	Nem		Igen
Töltőcsatlakozó típusa	2. típusú {IEC 62196-2) kábel	2. típusú {IEC 62196-2) aljzat	
Kábel hossza	6m	1-	
Burkolat anyaga	ABS + PC ötvözet		

Biztonsági jellemzők

Hibaérzékelés	**Kimeneti túláramvédelem**
Rövidzárlat elleni védelem	Bemeneti túlfeszültség elleni védelem
Túlmelegedés elleni védelem	Bemeneti alulfeszültség elleni védelem
A+ típusú RCD 6 mA DC szűrő	